

KKBOX55S の文字入力のキー操作

2016/10/24 改訂 Ver6



付属のキートップラベルを貼った状態

キートップの表示の見方

A : 赤字のキー (基本文字)

そのキーの1打で入力できる基本文字で、日本語の母音と基本子音。

G : 日本語の濁音の子音

そのキーを2度押しすると「濁音(が,ざ,だ,ば等)」の子音部になる。
(2度押しは濁音へ)

F : 2度押し入力

そのキーを2度押しして入力できる英字を示す。(日本語では希少出現文字)

. O : ピリオド+打鍵で入力

ピリオド(.)を押して、続いてそのキーの打鍵で入力出来る事を示す。

< > & # : 特殊キーで入力

(特殊キー)

濁音・記号 SP 特殊キーを押した後で
- Del 変換 更に「ピリオド」を1
~ 3回押し、続いてそのキーを打鍵して入力出来る事を示す(記号等の入力)


1. 設定

パソコンの入力設定

パソコンの入力設定(IME)は「ローマ字入力」、初期入力設定は「ひらがな」にしておいて下さい。


キーボードの設定

Kkbox55s 簡単片手キーボードを接続して、キーボードに表示されるランプは下図の様に3灯共に点灯する状態にして下さい。



設定は、「NumLock」キーと、キーボード左側面にある「Mode Switch」ボタンを押して行います。

簡単キー55のスタート

パソコンのスタートボタン又はアイコンから「簡単キー55」のアイコン  をクリックして「簡単キー55」をスタートさせて下さい。タスクトレイにアイコン **R** **K** **E** のいずれかが表示されます。このアイコンを右クリックしてモードを「ローマ字入力」にしておいて下さい。併せて、「キーマップ」にもチェックを入れてキーマップを表示させておいて下さい。

2. 使い方の基本ルール

日本語入力

AIUEO KSTNHMYRW (あいうえお かさたなはまやらわ行の子音部) はそのまま 1 キー入力できます。

濁音の入力


GZDB (が ざ だ ば行の子音部) は当該キーを 2 度押しして **G Z D B**

その他の子音・アルファベットの入力

F J L V のアルファベットは当該キーを 2 度押しして入力します。 **F J L V**

C F L P Q X のアルファベットは、「ピリオド」の後に当該キーを押します。 C . F . L . P . Q . X

【特殊機能キー】について (重要)



本システムでは、「ピリオド (.)」キーに続けて「スペース (SP)」キーを押すと、キーボードの文字種の切替や、機能の有効化をするキーとして働きます。「ピリオド (.)」+「スペース (SP)」に続いて更に「ピリオド (.)」を押すと「記号の入力」に、「ピリオド (.)」+「スペース (SP)」に続いて更に「スペース (SP)」を押すとカーソルキー、機能キーや数値キーを「有効」にします。これら 3 種のキーを「特殊キー」と呼び以下にその使い方を述べます。又、「スペース (SP)」は変換機能を兼ねています。(ここで特殊キーとは、本来の文字入力やキーボード一般に定義された機能以外の働きをするキーを云う)

記号の入力

記号キーに切り替えるには、「ピリオド (.)」+「スペース (SP)」を押します。記号は 3 ステージに分かれていて、続いて「ピリオド (.)」キーを押して切替えることができます。

- . (特殊キー+ピリオド 1 回) / * > ' ¥ @ ; : 「」等の入力へ
- .. (特殊キー+ピリオド 2 回) = ~ | _ ^ { , } ? 等の入力へ
- ...(特殊キー+ピリオド 3 回) ' () & % & ! “ # > 等の入力へ

数字キー

- . (特殊キー) 数字 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 が有効

この操作では、一文字入力すると入力モードはローマ字入力(文字入力)に戻ってしまいます。連続して数値を入力する場合は、「4. 英数字類の入力」で記載する方法によって下さい。

ファンクションキー(F7 F8 F9 F10 等)の利用

- . (特殊キー+スペースキー 1 回) F 7 F 8 F 9 F 10 が有効

「ピリオド (.)」+「スペース (SP)」に続いて更にスペース キー (SP) を 1 回押すとファンクションキーが有効になります、

- F 7 : ひらかな カタカナ変換に使用
- F 8 : 半角変換に使用
- F 9 : 全角変換に使用
- F 10 : 大文字、小文字変換に使用


























機能キー(カーソルキー、BS, Del End Home 等)の使用































- . (特殊キー+スペース 2 回) カーソルキー(, , ,) BS, Del End Home 等
機能キーを使うには、「ピリオド (.)」+「スペース (SP)」に続いて、更に「スペース (SP)」キーを 2 回押

すことで有効になります。又は、「Num Lock」キーを押しても有効になります。

【注】特殊機能キーで設定した動作モードは、一度文字入力完了すると元の状態(文字入力状態)に戻ります。

3. 全角ひらかな(日本語入力) (PCの入力モードを「ひらかな入力」にしておく)

入力文字	キー操作
あ	 (A)
い	 (I)
う	 (U)
え	 (E)
お	 (O)
か	  (KA)
き	  (KI)
く	  (KU)
け	  (KE)
こ	  (KO)
さ	  (SA)
し	  (SI)
す	  (SU)
せ	  (SE)
そ	  (SO)

入力文字	キー操作
た	  (TA)
ち	  (TI)
つ	  (TU)
て	  (TE)
と	  (TO)
な	  (NA)
に	  (NI)
ぬ	  (NU)
ね	  (NE)
の	  (NO)
は	  (HA)
ひ	  (HI)
ふ	  (HU)
へ	  (HE)
ほ	  (HO)






入力文字	キー操作
ま	M 1 F A 7 F7 (MA)
み	M 1 F I / (MI)
む	M 1 F U . Q (MU)
め	M 1 F E . X (ME)
も	M 1 F O . C (MO)
や	Y 2 J A 7 F7 (YA)
ゆ	Y 2 J U . Q (YU)
よ	Y 2 J O . C (YO)
ら	R 3 L A 7 F7 (RA)
り	R 3 L I / (RI)
る	R 3 L U . Q (RU)
れ	R 3 L E . X (RE)
ろ	R 3 L O . C (RO)
わ	W 0 F10 A 7 F7 (WA)
を	W 0 F10 O . C (WO)
ん	N 5 P N 5 P (NN)
が	K 8 F8 K 8 F8 A 7 F7 (KKA) (=GA)
ぎ	K 8 F8 K 8 F8 I / (KKI) (=GI)
ぐ	K 8 F8 K 8 F8 U . Q (KKU) (=GU)

入力文字	キー操作
げ	K 8 F8 K 8 F8 E . X (KKE) (=GE)
ご	K 8 F8 K 8 F8 O . C (KKO) (=GO)
ぎ	S 9 F9 S 9 F9 A 7 F7 (SSA) (=ZA)
じ	S 9 F9 S 9 F9 I / (SSI) (=ZI)
ず	S 9 F9 S 9 F9 U . Q (SSU) (=ZU)
ぜ	S 9 F9 S 9 F9 E . X (SSE) (=ZE)
ぞ	S 9 F9 S 9 F9 O . C (SSO) (=ZO)
だ	T 4 - T 4 - A 7 F7 (TTA) (=DA)
ぢ	T 4 - T 4 - I / (TTI) (=DI)
づ	T 4 - T 4 - U . Q (TTU) (=DU)
で	T 4 - T 4 - E . X (TTE) (=DE)
ど	T 4 - T 4 - O . C (TTO) (=DO)
ば	H 6 - H 6 - A 7 F7 (HHA) (=BA)
び	H 6 - H 6 - I / (HHI) (=BI)
ぶ	H 6 - H 6 - U . Q (HHU) (=BU)
べ	H 6 - H 6 - E . X (HHE) (=BE)
ぼ	H 6 - H 6 - O . C (HHO) (=BO)

入力文字	キー操作
ぱ	濁音・記号 N 5 P A 7 F7 (. NA) (- Del) (=PA)
ぴ	濁音・記号 N 5 P I 7 F7 (. NI) (- Del) (=PI)
ぷ	濁音・記号 N 5 P U Q (. NU) (- Del) (=PU)
ぺ	濁音・記号 N 5 P E X (. NE) (- Del) (=PE)
ぽ	濁音・記号 N 5 P O C (. NO) (- Del) (=PO)
きゃ	K 8 F8 Y 2 J A 7 F7 (KYA)
きゅ	K 8 F8 Y 2 J U Q (KYU)
きょ	K 8 F8 Y 2 J O C (KYO)
きゃ	K 8 F8 K 8 F8 Y 2 J A 7 F7 (KKYA) (=GYA)
きゅ	K 8 F8 K 8 F8 Y 2 J U Q (KKYU) (=GYU)
きょ	K 8 F8 K 8 F8 Y 2 J O C (KKYO) (=GYO)
しゃ	S 9 F9 Y 2 J A 7 F7 (SYA)
しゅ	S 9 F9 Y 2 J U Q (SYU)
しよ	S 9 F9 Y 2 J O C (SYO)
じゃ	Y 2 J Y 2 J A 7 F7 (YYA)
じゅ	Y 2 J Y 2 J U Q (YYU)
じよ	Y 2 J Y 2 J O C (YYO)
ちゃ	T 4 B Y 2 J A 7 F7 (TYA)
ちゅ	T 4 B Y 2 J U Q (TYU)

入力文字	キー操作
ちよ	T 4 B Y 2 J O C (TYO)
にゃ	N 5 P Y 2 J A 7 F7 (NYA)
にゅ	N 5 P Y 2 J U Q (NYU)
にょ	N 5 P Y 2 J O C (NYO)
ひゃ	H 6 B Y 2 J A 7 F7 (HYA)
ひゅ	H 6 B Y 2 J U Q (HYU)
ひょ	H 6 B Y 2 J O C (HYO)
びゃ	H 6 B H 6 B Y 2 J A 7 F7 (HHYA)
びゅ	H 6 B H 6 B Y 2 J U Q (HHYU)
びょ	H 6 B H 6 B Y 2 J O C (HHYO)
ぴゃ	濁音・記号 N 5 P Y 2 J A 7 F7 (.HYA)
ぴゅ	濁音・記号 N 5 P Y 2 J U Q (.HYU)
ぴょ	濁音・記号 N 5 P Y 2 J O C (.HYO)
みゃ	M 1 F Y 2 J A 7 F7 (MYA)
みゅ	M 1 F Y 2 J U Q (MYU)
みょ	M 1 F Y 2 J O C (MYO)
りゃ	R 3 L Y 2 J A 7 F7 (RYA)
りゅ	R 3 L Y 2 J U Q (RYU)
りょ	R 3 L Y 2 J O C (RYO)

小さい文字の入力







入力文字	キー操作
あ	 (RRA) (=LA)
い	 (RRI) (=LI)
う	 (RRU) (=LU)
え	 (RRE) (=LE)
お	 (RRO) (=LO)

入力文字	キー操作	
つ	これらの文字は単独で使用しないので、 文章の一環として入力します。 (例)	
や		とっさ (TOSSA)
ゆ		おちゃ (OTYA)
よ		

促音の入力例



入力文字	キー操作
いっぽん	 (I.N.NONN) (=IPPONN)
とっさ	 (TOSSSA) (=TOSSA)

全角記号の入力(日本語用)(PCの入力モードを「ひらがな入力」にしておく)

文字	キー操作	文字	キー操作
、	 (.I)	「	 (.SP.H)
。	 (.A)	」	 (.SP.R)
— (長音)	 (..)	・ (中点)	 (.SP.W)



カタカナ文字列中に「長音」がある場合には、その前の部分を「F7キー」でカタカナに変換・確定してから、長音を入力・確定して下さい。続くカタカナ文字列はその後に続けて同様に入力して下さい。

漢字かな文に変換

上記ひらがな文字列の入力の直後  (変換キー)を押して変換し、良ければ  で確定する。














全角カタカナ入力














上記の「ひらがな」文字列を入力して、
(例)  (特殊キー) (F7) (F7)を押してカタカナ変換する。

 (おはよう) →  → オハヨウ (全角カナ)


4. 英数字類の入力

半角アルファベット（小文字）の入力 （ PCの入力モードを「直接入力」にしておく）

文字	キー操作
a	 (A)
b	 (H H)
c	濁音・記号  (. O)
d	 (T T)
e	 (E)
f	濁音・記号  (. M)
g	 (K K)
h	 (H)
i	 (I)
j	濁音・記号  (. Y)
k	 (K)
l	濁音・記号  (. R)
m	 (M)


文字	キー操作
n	 (N)
o	濁音・記号  (. O)
p	濁音・記号  (. N)
q	濁音・記号  (. U)
r	 (R)
s	 (S)
t	 (T)
u	 (U)
v	 (W W)
w	 (W)
x	濁音・記号  (. E)
y	 (Y)
z	 (S S)

「b, d, g, z」は、濁音の子音部分なので、該当の清音「h,t,k,s」を2回打鍵して下さい。

「c, f, l, p, q, x」は、特殊キー  に続いて該当のキーを押して下さい。

大文字の半角アルファベットの入力

希少出現頻度文字「C,F,Q,V,X」以外の文字は、入力後に「F9」キーを押して小文字を大文字に変換して下さい。

希少出現頻度文字「C,F,Q,V,X」は  (変換)キーを押して表示される文字種の中から、適当な大文字を選択して確定して下さい。

半角数字の連続入力

(PCの入力モードを「直接入力」にしておき、PC本体キーボードの「Esc」キーを押すと数字入力モードになります。)

(PCの「Esc」キーでなく、「簡単キー」の画面モード表示(キーマップ)左上の「カスタムモード」と表示されているキーをクリックしても同じモードになります。) 文字入力に戻る時も同様に、本体キーボードの又はキーマップの「Esc」を押して下さい。

入力文字	キー操作
1	
2	
3	
4	
5	
/	
.	濁音・記号
*	

入力文字	キー操作
6	
7	
8	
9	
0	
+	
-	

半角記号の入力 (PCの入力モードを「直接入力」にしておく)

記号の入力は、特殊キー(特殊キー) を押してから、 (. ピリオド) を押して目的の記号キーを押します。

ここで、 (. ピリオド) の押す回数によって記号キーのページを切り替える事が出来ます。

1 ページ目の記号入力 (1回押す = 1ページ目)

文字	キー操作
/	
<	
¥	
[
@	

文字	キー操作
;	
:	
+	
]	
^	

2 ページ目の記号入力

(2 回押す = 2 ページ目)

文字	キー操作			
=	濁音・記号 SP 変換	濁音・記号	濁音・記号	濁音・記号 A 7 F7
	濁音・記号 SP 変換	濁音・記号	濁音・記号	濁音・記号 S 9 F9
{	濁音・記号 SP 変換	濁音・記号	濁音・記号	濁音・記号 H 6
—	濁音・記号 SP 変換	濁音・記号	濁音・記号	濁音・記号 T 4

文字	キー操作			
*	濁音・記号 SP 変換	濁音・記号	濁音・記号	濁音・記号 Y 2 J
?	濁音・記号 SP 変換	濁音・記号	濁音・記号	濁音・記号 W 0 F10
}	濁音・記号 SP 変換	濁音・記号	濁音・記号	濁音・記号 R 3 L

3 ページ目の記号入力

(3 回押す = 3 ページ目)

文字	キー操作			
'	濁音・記号 SP 変換	濁音・記号	濁音・記号	濁音・記号 A 7 F7
(濁音・記号 SP 変換	濁音・記号	濁音・記号	濁音・記号 K 8 F8
%	濁音・記号 SP 変換	濁音・記号	濁音・記号	濁音・記号 N 5 P
!	濁音・記号 SP 変換	濁音・記号	濁音・記号	濁音・記号 M 1 F
#	濁音・記号 SP 変換	濁音・記号	濁音・記号	濁音・記号 R 3 L

文字	キー操作			
)	濁音・記号 SP 変換	濁音・記号	濁音・記号	濁音・記号 S 9 F9
\$	濁音・記号 SP 変換	濁音・記号	濁音・記号	濁音・記号 T 4 D
&	濁音・記号 SP 変換	濁音・記号	濁音・記号	濁音・記号 H 6 B
"	濁音・記号 SP 変換	濁音・記号	濁音・記号	濁音・記号 Y 2 J
>	濁音・記号 SP 変換	濁音・記号	濁音・記号	濁音・記号 W 0 F10

カーソルキー () と機能キーの操作

カーソルキーと機能キーは (特殊キー) に続いて SP キーを 2 回押すとこのモードになります。

機能	キー操作
→	(特殊キー) 濁音・記号 SP 変換 SP SP H 6 B
←	(特殊キー) 濁音・記号 SP 変換 SP SP T 4 D
Ins	(特殊キー) 濁音・記号 SP 変換 SP SP W 0 F10

機能	キー操作
↓	(特殊キー) 濁音・記号 SP 変換 SP SP Y 2 J
↑	(特殊キー) 濁音・記号 SP 変換 SP SP K 8 F8
End	(特殊キー) 濁音・記号 SP 変換 SP SP M 1 F

Home	(特殊キー) 濁音・記号 SP SP SP A 7 F7 - Del 変換 変換 変換
Del	(特殊キー) 濁音・記号 SP SP SP 濁音・記号 - Del 変換 変換 変換

BS	BS
----	----

上記の数値入力モードの時に、テンキーの「Num Lock」ボタンを押してもこのモードになります。



全角アルファベット、全角記号文字の入力

パソコンの「入力モード」を「全角英数字」にセットして、半角の場合と同じ様に入力して下さい。

又、半角入力をして  キーを押して表示される全角アルファベットを選択しても良い。

半角アルファベットの大文字入力

パソコン・タブレット等の入力モードを「ひらがな」にした状態で、必要なアルファベット文字を入力し、

(特殊キー) (F9)
  (F9) を押して適宜大文字に変換する。

以上